

# Tappo maschio


# ESU



## Descrizione

Tappo maschio, si inserisce all'interno del canale SR.

## Dimensioni



Ød <sub>1</sub> nom	l mm	m kg
63	4	0,08
80	10	0,08
100	10	0,12
112	4	0,13
125	10	0,14
140	10	0,14
150	10	0,17
160	10	0,24
180	10	0,28
200	10	0,32
224	10	0,40
250	10	0,37
280	4	0,62
300	10	0,70
315	10	0,80
355	12	0,91
400	12	1,26
450	4	1,48
500	12	2,00
560	4	2,04
600	4	2,38
630	4	2,90
710	4	3,21
800	4	5,00
900	4	5,26
1000	4	9,25
1120	4	7,92
1250	4	10,0

## Esempio di ordinazione

	<b>ESU</b>	<b>160</b>
Tipo		
Dimensione Ød <sub>1</sub>		

